


DPZO-T*型比例换向阀

两级，带位置传感器，ISO 4401 标准，规格10，16，及25通径



1 型号

DPZO	-TES	-PS	-2	7	1	-L	5	/	*	/	**	/	*
先导型比例换向阀													
T =带位置传感器 TE =同T，但带集成模拟电子放大器 TES =同T，但带集成数字电子放大器 通讯接口（仅对TES型） PS=RS232串行接口 BC=CANbus BP=PROFIBUS-DP 阀规格 1=10, 2=16, 3=25 结构形式，见[3]节 5=端位及中位，弹簧对中 7=三位，弹簧对中 阀芯在中位时的遮盖情况，见[3]节 1=P, A, B, T均为正遮盖(1) 3=P为正遮盖(1); A, B, T为负遮盖 阀芯形式: L=线性; S=非线性 DL=差动非线性阀芯，同S，但P-A为全流量，P-B为1/2全流量 DL=差动型线性阀芯(同L，但P-A=Q全流量，P-B=Q/2半流量) Q=线性阀芯，实现P/Q复合控制(2) V=抛物线型阀芯，实现P/Q复合控制(2)													
系统油液: WG=水乙二醇 PE=磷酸脂 设计号 选项，见[4]节: B=电磁铁，集成式放大器和位置传感器在主阀A口一侧 D=内泄 E=外控(通过X口) -TE型阀电子放大器选项见[7]节: F=故障信号 I=电流输入和监测信号4~20mA Q=使能信号 Z=使能，故障和监测信号 -TES型阀电子放大器选项见[9]节: I=电流输入和监测信号4~20mA Z=双电源供电，使能、故障和监测信号 -TES型阀电子放大器的特殊选项，见[9]节: SF=与两个远程压力传感器配合，实现力闭环控制 SL=与远程力敏元件配合，实现力闭环控制 SP=与一个远程压力传感器配合，实现压力闭环控制 C=传感器电流反馈(仅对/SF, /SL, /SP选项)													
阀芯规格: 3, 5, 9见[3]节													

注释:

(1)遮盖= S型阀芯为20%全行程; L型阀芯为10%全行程
(2)Q和V型阀芯和带SP选项的数字式集成放大器组合使用，见第13.1小节和G212部分

2 电子放大器

阀型号	-T	-TE	-TES	-TES/SF,SL,SP
放大器型号	E-ME-T	E-RI-TE	E-RI-TES	E-RI-TES/SF,SL,SP
样本页码	G140	G200	G210	G212

注释: 电源和通讯插头见第[16]节

DPZO-T*型阀是两级，主阀芯带位置传感器型比例阀，根据输入电信号的大小提供方向控制及无压力补偿流量控制。

比例阀与放大器配合工作，参看[2]节，电子放大器对比例阀提供一适量电流，以使阀的调整量与供给电子放大器的输入信号一致。

此类比例阀有不同的形式供选用:

*-T: 带位置传感器④

*-TE, -TES: 同-T,但带模拟(TE)或数字(TES)集成式电子放大器。

比例阀内有一四边阀芯②在五腔阀体①内滑动并由DHZO比例换向阀③(详见样本F160部分)作先导阀，并通过LVDT传感器④形成闭环控制。

定值减压阀⑤确保先导压力稳定。

集成放大器⑥出厂预调，确保了优良性能及阀-阀互换性并简化了接线和安装。

电气主插头对于-TE型和-TES型可互换用。

标准7芯插头用于连接电源，模拟型输入信号和监测信号。

12芯插头用于带/Z和/S*选项的阀。

特殊的/S*选项在阀芯位置闭环的基础上增加了压力闭环(/SP)或力闭环(/SF和/SL)控制功能。

对-TES型数字比例阀有以下通讯接口⑥可用:

*-PS: RS232串行通讯接口。该阀输入信号为模拟量，通过7芯(或12芯)插头⑦提供。

*-BC: CANbus接口

*-BP: PROFIBUS-DP接口

带-BC或-BP接口的阀能嵌入到总线通讯网络，这样可以由机器控制单元进行数字信号控制。

线圈为全塑料封装(H级绝缘)，整阀具有抗震、抗冲击、抗环境影响等特点。


安装界面为: ISO 4401标准，10,16及25通径。

最大流量在压降 $\Delta P=30\text{bar}$ 时，分别可达160

l/min,340 l/min及680 l/min，参看[2]节内容。

最高压力: 350bar

8 -TE 型阀配用 - 模拟型集成式放大器的主要功能和电气连接



8.1 -TE型阀的电气连接-7芯和12芯接头

7芯插头 针脚	/Z选项 12芯插头	信号	技术描述	注释
A	1	电源+	功率输出级和信号逻辑电源+ 24VDC	电源输入
B	2	电源0	功率输出级和信号逻辑电源0VDC	电源地
C ⁽¹⁾	7	AGND地信号	地—监测信号的0信号	(对标准型, 选项/Z) 模拟信号地
	3	使能信号	使能24VDC或阀不工作0VDC	(对选项/Q, /Z) 开/关信号输入
D	4	输入信号+	模拟差分信号输入: $\pm 10\text{VDC}$ 最大范围 单电磁铁阀输入信号: $0\sim +10\text{VDC}$ 双电磁铁阀输入信号: $\pm 10\text{VDC}$	(/I选项信号为4-20mA) (/I选项信号为4-20mA) 模拟信号输入
E	5	输入信号—		(/I选项信号为4-20mA)
F ⁽²⁾	6	监测点	监测信号输出: $\pm 10\text{VDC}$ 最大范围	(/I选项信号为4~20mA) 模拟信号输出
	11	故障信号	故障为0VDC或正常工作24VDC	(对选项/F和/Z) 开关信号输出
—	8	重复使能	重复使能—使能输入输出重复	开关信号输出
—	9	不接	不接	开关信号输出
—	10	不接	不接	开关信号输出
G	PE	地	内部连接到放大器的腔体上	

注释: (1)对于选项/Q, C脚为使能信号而不是AGND, 监测信号的参考信号为B脚。
(2)对于选项/F, 故障信号替代监测信号为F脚。
从电子放大器通24VDC电源启动到阀开始工作的最短时间在50ms到100ms之间。在这段时间内, 到阀线圈的电流为0。

9 -TES型阀配用的数字式集成放大器选项

标准型放大器配用7芯插头:

电源 -24VDC电源供电, 稳压电源或经过整流滤波, 串联2.5A保险丝。若单相整流器, 须接10000 μ F/40V电容滤波;
若三相整流器, 须接4700 μ F/40V电容滤波。

输入信号 -模拟信号差分输入。额定范围 $\pm 10\text{VDC}$ (针脚D,E)。与比例线圈预期电流成比例。

监视器输出信号 -模拟信号输出, 与比例线圈的实际电流成比例 ($1\text{V}=1\text{A}$ 线圈电流)。

下列选项可以满足您的特殊要求:

9.1 选项/I

提供4-20mA电流输入信号和监测信号代替标准的 $\pm 10\text{VDC}$ 。
一般在机器电控单元和阀的距离较远时, 或在电气信号可能受到电子干扰时采用此选项。在输入信号电缆断开情况下, 阀停止工作。

9.2 选项/Z

需配用12芯主插头, 除具有上述特性外, 另外还有:

逻辑电源

选项/Z提供双电源供电, 分别给电磁铁 (针脚1,2) 和数字电路 (针脚9,10) 供电。它允许中断电磁铁供电使阀停止工作, 但仍然保持数字电路的正常, 从而避免了机器现场总线控制器出错。(比如, 在紧急情况下, 按照欧洲标准EN954-2要求元件具有2级安全标准)

使能输入信号

驱动放大器, 需要在针脚3参考于针脚2输入24VDC信号: 当使能信号为0时, 阀停止工作 (无电流信号输入到电磁铁), 但放大器的电流输出级仍然是激活的。这种情况不符合欧洲标准EN 954-1。

故障输出信号

故障信号显示放大器的故障状态 (电磁铁短路/未联接, 4-20mA输入信号电缆断开, 等等)。
故障状态信号为0VDC, 正常工作信号为24VDC(针脚11参考于针脚2): 故障状态不受使能信号的影响。

9.3 选项/SP,/SF和/SL


这些选项在比例换向阀基本功能的基础上, 或增加了压力的闭环控制 (/SP) 或力的闭环控制 (/SF和/SL): 通过专用的软件程序, 按照液压系统的实际情况, 可在压力 (力) 的控制和阀芯的位置控制之间转换。
功能所需压力传感器与电子放大器连接的专用插头也可提供 (选项/SP需另外的1个压力传感器, 选项/SF需要2个, 选项/SL需要1个负载单元)。
主12芯插头和/Z选项相同, 但加上两个模拟信号, 主要是形成压力 (力) 的闭环控制, 一个是输入参考信号 (针脚7), 另一个是监测信号 (针脚8)。
更多详细信息, 请参照放大器样本G212部分。

9.4 选项/C

选项/CSP,/CSF和/CSL, 压力传感器的输出为4~20mA的电流信号。

9.5 组合选项/ISP, /ISF, /ISL, /CSP, /CSF, /CSL, /CISP, /CISF, /CISL, /IZ

10 -TES 型阀配备 -数字型集成式放大器的主要功能和电气连接



10.1 -TES型阀的电气连接-7芯&12芯接头

插脚 7芯插头	插脚 12芯插头	信号类型	技术描述	注释
A	1	V+电源	功率输出级电源+24VDC（和7芯连接的放大器逻辑控制电源）	输入—电源信号
B	2	V0电源	电源0VDC-电磁铁电源级(和7芯连接的放大器逻辑控制电源)	地—电源信号
-	3	使能信号	使能24VDC或非使能0VDC	输入—开关信号
D	4	输入信号+	模拟信号输入：±10VDC最大范围；（/I选项信号为4-20mA） 单电磁铁阀输入信号：0~+10VDC（/I选项信号为4-20mA） 双电磁铁阀输入信号：±10VDC（/I选项信号为4-20mA） 标准：差分输入；/Z选项，普通模式为输入+针对AGND地	输入—模拟信号
E	-	输入信号—		
C	5	AGND地信号	地 - 监测信号的0信号 输入信号+的0信号（仅对/Z选项）	地—模拟信号
F	6	监测点	监测信号输出：±10VDC最大范围（/I选项信号为4-20mA）	输出—模拟信号
-	7	NC 不接	不连接	
-	8	NC 不接	不连接	
-	9	VL+逻辑	放大器逻辑控制电源24VDC	输入—电源信号
-	10	VL-逻辑	放大器逻辑控制电源0VDC	接地—电源信号
-	11	故障信号	故障信号（0VDC）或正常工作信号24VDC	输出—开关信号
G	PE	接地	内部连接到放大器外壳上	

注释: 从电子放大器通24VDC电源启动到阀开始工作的最短时间在300ms到500ms之间。在这段时间内，到阀线圈的电流为0。

10.2 5芯插头的电气连接

	-PS串口	-BC CANopen	-BP PROFIBUS DP
针脚	信号及 技术描述	信号及 技术描述	信号及 技术描述
1	NC不接	CAN_SHLD屏蔽	+5V 输出电压电压
2	NC不接	NC不接	LINE-A 总线(高)
3	RS_GND信号零	CAN -GND信号零数据线	DGND信号零数据线/输出电压信号地
4	RS_RX数据接收	CAN_H总线(高)	LINE-B 总线(低)
5	RS_TX数据发送	CAN_L总线(低)	SHIELD 屏蔽

11. 软件工具包

数字阀的功能参数，如死区、增益、斜坡、线性度调节等，都可以通过Atos独有的E-SW型软件进行设置和优化设置。软件包由软件、USB转换接头，电缆和终端负载组成，具体信息参见样本G500部分。
带现场总线通讯接口（BC或BP选项）的数字阀，完全可以由机器控制单元操控。它要求机器控制执行软件所附用户手册中的标准通讯模式。
关于与现场总线特性有关的详细信息请参见样本G510部分。


12 DPZO-T* 型比例方向阀的主要特性

装配位置	任意位置
底板表面的精度	粗糙度指标Ra0.4，平面度0.01/100(ISO 1101标准)
环境温度	-T型阀从-20℃到+70℃；-TE和-TES型阀从-20℃到+60℃
油液	液压油符合DIN51524...535，对其他类型的液压油见11节
推荐粘度	40℃时为15-100 mm²/S(ISO VG 15-100)
油液清洁度	ISO 18/15标准,安装精度为10 μm及β10≥75 (推荐值)的进油过滤器可达到
油液温度	-20℃+60℃(标准型和/WG型密封)；-20℃+80℃(PE密封)
20℃时线圈电阻R	3-3.3Ω
线圈最大电流	2.6A
最大功率	35W
绝缘等级	H 级(180°)电磁线圈表面发热必须遵守欧洲标准ISO 13732-1 和EN982 规范
保护等级(CEI EN-60529)	遵循ISO 13732-1标准和EN982标准 T型为IP65; TE和 TES型为IP65-67；取决于插头型号(见16节)
负载因子	连续工作（ED=100%）

13 曲线（基于油温 50℃，ISO VG 46 矿物油）

13.1 流量调节曲线

- DPZO-1:
1=1L5, 1DL5, 3L5, 3DL5
2=1S5, 1D5, 3S5, 3D5
DPZO-2:
3=1L5, 1DL5, 3L5, 3DL5
4=1S5, 1D5, 3S5, 3D5
5=1L3, 3L3
6=1S3, 1D3, 3S3, 3D3
DPZO-3:
7=1L5, 1DL5, 3L5, 3DL5
8=1S5, 1D5, 3S5, 3D5




X=死区门槛值取决于阀的类型和放大器的类型

注释:

液压机能与输入信号:

输入信号 0~+10V P→A/B→T
12-20mA


输入信号 0~-10V P→B/A→T
4-12mA




X=死区门槛值取决于阀的类型和放大器的类型

9=差动，再生阀芯 D9

D9型阀芯特有的第四工位可通过外部增加单向阀实现再生回路。




应用示例



10=线性阀芯，内部再生型 L9

L9型阀芯特有的第四工位可在阀内部形成再生回路。


- 1=P-B
2=A-T
3=P-A
4=B-T
5=P-B(再生型)



11=线性阀芯 Q5

Q5型阀芯是带SP选项集成数字式放大器的阀进行P/Q联合控制专用的阀芯，见样本G212部分。


可控制A口或B口的压力，还具有中位（A-T/B-T）安全机能给执行器压力腔卸压。进口节流特性使得此阀芯即可应用于压力控制和运动调整等多种场合。



12=抛物线形阀芯V9

V9型阀芯是带选项/SP并集成电子放大器的阀进行P/Q复合控制专用的阀芯。见样本G212部分。这种特殊设计的阀芯用于塑料机械领域，控制整个注塑循环过程，有以下特性：

- 显著的入口节流特性允许在保压(P-A)和预注背压(A-T)阶段控制A口的压力
- 安全中位(A-T/B-T)，给执行器卸压
- A-T和B-T通流能力强，满足于预注背压阶段，在塑化阶段，允许瞬间变化到巨大的流量冲击，保持较小的压降，同时可允许从油箱吸油



13.2流量/压差曲线

在100%阀芯行程条件下

DPZO-1:

1=阀芯 L5,S5,D5,DL5,D9,V9



DPZO-2:

2=阀芯 L5,S5,D5,DL5,D9,L9,V9

3=阀芯 L3,S3,D3

DPZO-3:

4=阀芯 L5,S5,D5,DL5,D9,V9




13.3动态响应

③ 小节所述之响应时间应被认为是均值。

带数字放大器的阀的动态特性可以通过设定内部的软件参数实现优化。


13.4作为节流阀使用时特性

单电磁铁阀(*51)可被用作简易节流阀应用：
Pmax=250bar。




DPZO-*-	151-L5	251-L5	351-L5
最大流量 [l/min]	300	650	1200
Δ P [bar]	50	55	50

14 DPZO-1和DPZO-2安装尺寸[mm]



15 DPZO-3的安装尺寸[mm]



16 电源插头和通讯插头的型号（需单独订购）

阀的形式	-T		-TE,-TES		-TE/Z -TES/Z,/SF,/SL,/SP	TES-PS,-BC	TES-BP	TES/SF,/SL,/SP
插头型号	SP-666	SP-345	SP-ZH-7P	SP-ZM-7P	SP-ZH-12P	SP-ZH-5P	SP-ZH-5P/BP	SP-ZH-4P-M8/(1)
保护等级	IP 65	IP 65	IP 67	IP 67	IP 65	IP 67	IP 67	IP 67
样本页码	K500		G200,G210,K500			G210,K500		G212,K500

(1)M8型插头SP-ZH-4P-M8/5焊接5M长电缆连接压力/力传感器(对选项/SL,/SP)
M8型接头SP-ZH-4P-M8/2-2焊接2根2M长电缆连接2个压力传感器(对选项/SF)

阴影部分插头随货提供